

Kit audio 2 BP, 2 postes m. libres et 2 alim. (DA2DS+2xDB1MD+2xPT1211DR), 2 fils

Réf : KITDB2

Code : 118715

EAN : 4968249569404

Caractéristiques techniques

Kit comprenant : 1 x DA2DS + 2 x DB1MD + 2 x PT1211DR

- Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication
- 2 fils intégral par appartement avec 1 alimentation par poste maître

DB1MD

Platine DA2DS :

- Platine extra-plate : 22 mm
- Façade en aluminium naturel
- Porte nom rétro éclairé
- 2 touches d'appel
- 2 fils intégral
- Gâche électrique (non fournie) câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
- Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème

Poste audio DB1MD x 2 :

- Mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Boîtier en ABS blanc
- Fixation murale, étrier métallique fourni
- Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
- Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres
- Touche de raccrochage OFF
- Touche d'ouverture de porte
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
- Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
- Durée de sonnerie : 4 secondes
- Réglage du volume d'écoute



Kit audio 2 BP, 2 postes m. libres et 2 alim. (DA2DS+2xDB1MD+2xPT1211DR), 2 fils

Réf : KITDB2

Code : 118715

EAN : 4968249569404

- Possibilité d'extension de sonnerie

Alimentation PT1211DR x2:

- Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A
- Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis