

Réf : JFS1ADVAC

Code : 130130

EAN : 3700596303321

Caractéristiques techniques

- Kit comprenant: 1 x JFDV, 1 x JF1MD & 1 x PS1820D + 1 x AC10S
- Kits extensibles à 1 poste vidéo et/ou audio supplémentaire
- Moniteur extra plat : 27 mm d'épaisseur
- Platine de rue, résistante au vandalisme, modèle saillie en métal injecté extra plat (27 mm),
- 2 modes de communication : mains libres ou parole/écoute en manuel
- Identification visuelle des visiteurs en couleur de jour comme de nuit. Activation de LED blanches, dans des conditions de faible éclairage 2 commandes d'ouverture
- Surveillance par bouton moniteur
- Distance maxi platine>poste : 100 m en LYT1 8/10ème au delà prévoir JBWBA + C200M ou C300M

Clavier codé AC10S :

- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

